

TECALEMIT FLOW OG 100 AC | ANTENNES EXTERNE

HUILE 

ANTIGEL POUR RADIATEURS 

Numéro d'article: 254521100

EAN: 4031109023375

LA DESCRIPTION

Le TECALEMIT Flow est bien plus qu'un simple compteur. Il constitue l'intelligence centrale de votre gestion des fluides.

Le **TECALEMIT FlowOG OG 100 AC | Antennes externe** a été conçu pour la mesure rapide et fiable du débit de fluides à haute viscosité. Sa pièce maîtresse est la chambre de mesure à roues ovales haute performance (OG 100), qui garantit des résultats précis pour les **huiles de lubrification, l'huile hydraulique, le fioul domestique et le diesel, ainsi que l'antigel non dilué**. Le boîtier du TECALEMIT Flow en plastique résistant et l'indice de protection élevé **IP54** assurent une grande longévité, même dans des conditions difficiles. En tant que partie intégrante du système Flow, ce compteur devient l'intelligence centrale de votre gestion des fluides, saisissant, contrôlant et analysant automatiquement tous les processus.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	bis 100l/min.
Pression de service maximale	15bar
Indice de protection	54IP
Filetage de raccordement	Voir le tableau ci-dessous
Viscosité minimale	20mPa s
Viscosité maximale	2000mPa s
Précision de mesure calibrée	+/- 0,5%

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

 +49 461 8696-126
 sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Précision de mesure non calibrée	+/- 1%
Antennes	Connexion antenne externe LTE & GPS
Alimentation électrique	Powerbox AC 120 - 230 V 50/60 Hz
Chambre de mesure	Roue Ovale 100
Dimensions	123,3 x 77,5 x 113,7 (L x l x H)mm
Poids	0,75kg

ACCESSOIRES

225600005	Antenne LTE/GPS
225600004	Antenne LTE
225600003	Antenne GPS
030498010	RFID Tag Typ 2
030498020	Carte à transpondeur RFID Type 2
030498200	Lecteur RFID USB Pour une utilisation avec PC
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer